

Sistema de iluminación solar con 3 lámparas LED

Solar lighting system with 3 LED bulbs

Lea estas instrucciones antes de instalar.
Read these instructions before installing.

Especificaciones. Specifications

Panel solar				
7 W 6V≈ 1 170 mA				
Longitud del cable:	1.90 m			
Batería de respaldo				
Potencia:	6 W			
Batería:	Emplea 6 baterías de Ion litio de 3.7 V≈, 10 800 mAh (1 800 mAh cada una)			
Lámparas				
Tensión:	3.7 V≈		Duración de la carga con las 3 lámparas conectadas al mismo tiempo:	
Potencia:	9 W (3 x 3 W)			
Longitud de cable:	5 m		en intensidad baja:	30 horas (250 lm)
Flujo luminoso:	1 000 lm		en intensidad media:	15 horas (500 lm)
IP:	20		en intensidad alta:	12 horas (1000 lm)
Para uso exterior				

Incluye. Includes

- 


1. Panel solar (1 pieza)
Solar panel (1 piece)
- 

2. Batería de respaldo (1 pieza)
Battery (1 piece)
- 

3. Lámpara LED (3 piezas)
LED bulb (3 pieces)
- 

4. Portalámpara con apagador (3 piezas)
Lampholder with switch (3 pieces)
- 

5. Cable de carga USB 5 en 1 (1 pieza)
5-in-1 USB charging cable (1 piece)



Partes de la batería de respaldo

- Botón de encendido. On/Off switch.
- Indicador de nivel de carga. Battery level indicator.
- Puerto para panel solar. Solar panel input port.
- Salidas para portalámparas. Output for lampholders.
- Puerto USB para cable 5 en 1. USB port for 5-in-1 charging cable.

Caraterísticas. Features

- CARGA RÁPIDA E ILUMINACIÓN PROLONGADA:** El sistema de iluminación solar se puede cargar de 8 horas a 10 horas usando el panel solar, o de 6 horas a 8 horas con un adaptador de corriente alterna de 5 V~ (no incluido). Ofrece un tiempo de iluminación de 12 horas a 30 horas.
- FÁCIL DE INSTALAR:** No se necesitan cables adicionales ni mantenimiento. Es de tipo *plug and play* y se puede instalar en solo unos minutos.
- PORTÁTIL:** Es ideal para actividades al aire libre. Cuenta con protección contra cortocircuitos y sobrecarga.
- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA:** El luminario está fabricado con material ABS, es ligero y no tóxico.
- LUZ DE EMERGENCIA:** Este dispositivo es un sistema adecuado para situaciones de emergencia durante cortes de energía y tormentas (mantenga siempre su dispositivo cargado). Ideal para iluminar habitaciones, patios y jardines.

Nota: El sistema de iluminación solar no incluye adaptador. El tiempo de iluminación está determinado por los 3 focos conectados al mismo tiempo en su modo alto, medio y bajo.


⚠ ADVERTENCIA Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los equipos como juguetes.

⚠ ATENCIÓN Este equipo solo tiene que usarse con la unidad de alimentación que se proporciona. Sólo debe alimentarse a tensión extra-baja de seguridad correspondiente a la que se marca en el equipo. LAS LÁMPARAS INCLUIDAS NUNCA DEBEN CONECTARSE A UNA FUENTE DE 127 V~

Instrucciones de NUNCA. Use instructions



- Utilice el panel solar para cargar la batería en un día soleado.
Use the solar panel to charge the battery on a sunny day.



- Si está nublado o llueve, el panel solar no cargará la batería. Para cargar el dispositivo será necesario el uso de energía eléctrica. Siga estos pasos para el proceso de carga:
 - Conecte el cable de carga USB (utilice la conexión tipo C) al puerto donde va el panel solar.
 - Conecte el otro extremo del cable a un adaptador (no incluido).
 - Conecte el adaptador a una toma de corriente.
 - Desconecte el dispositivo una vez que el indicador de nivel de carga esté lleno.

The solar panel will not charge the battery if it's cloudy or raining. To charge the device, you will need to use electrical power. Follow these steps to charge the device:


- Plug the USB charging cable (use the Type-C connection) into the port where the solar panel connects.
- Connect the other end of the cable to an adapter (not included).
- Plug the adapter into a power outlet.
- Disconnect the device once the charging indicator shows it's complete.



- Conecte el foco LED a la batería de respaldo. Nota: Cada foco LED se controla de forma independiente mediante un interruptor en línea. No use focos convencionales de corriente alterna.
Connect the LED bulb to the battery. Note: Each LED bulb can be controlled independently by an in-line switch. Keep in mind that conventional AC light bulbs cannot be used.



- Encienda el sistema presionando el botón POWER de la batería de respaldo. Encienda los focos LED con el interruptor individual de cada portalámpara. Vuelva a presionar el botón POWER para alternar entre las intensidades de iluminación (alta - media - baja). Press the POWER button on the battery to turn on the system. Turn on the LED bulbs using the switches on each lamp holder. Press the POWER button again to cycle through the lighting levels (high - medium - low).



- Si es necesario, utilice el dispositivo para cargar otros aparatos electrónicos, como teléfonos celulares, tabletas, etc.
If necessary, use the device to charge other electronic devices, such as cell phones, tablets, etc.

- FAST CHARGING AND LONG-LASTING LIGHTING:** The solar lighting system can be fully charged in 8 hours to 10 hours with the solar panel, or in 6 hours to 8 hours with an AC adapter 5V~ (not included). It provides 12 hours to 30 hours of light.
- EASY TO INSTALL:** No extra cables or maintenance are required. It's plug-and-play, so you can set it up in just a few minutes.
- PORTABLE:** Perfect for outdoor activities, it features protection against short circuits and overloads.
- ECO-FRIENDLY AND ENERGY-EFFICIENT:** The light fixture is made from lightweight, non-toxic ABS material.
- EMERGENCY LIGHT:** This device is perfect for emergencies during power outages and storms. It's great for lighting up rooms, patios, and gardens.
- Note: The solar lighting system does not include an adapter. The illumination time depends on the three bulbs operating simultaneously in their higher, medium, and low settings.

⚠ WARNING This device is not intended for use by individuals (including children) with physical, sensory, or mental impairments or those lacking experience or knowledge unless supervised or instructed by a responsible adult. Children must be supervised to ensure they do not use the device as a toy.

⚠ ATTENTION This device must only be used with the power supply unit provided. It must only be powered by an extra-low safety voltage corresponding to the one marked on the device.
THE INCLUDED BULBS MUST **NEVER** BE CONNECTED TO A 127 V~ POWER SOURCE

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257, TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

ESTADO DE MEXICO | SUCURSAL CENTRO
CENTRO DE SERVICIO TRUPER
AV. GUSTAVO BAZ PRADA # 100 ESQUINA CALLE CUAHUTÉMOC, COL. ZONA INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO C.P. 53370 TEL.: 800 018 7873

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUÉVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

VOLTECK®
UNA MARCA DE
GRUPOTRUPER

Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM