


MONTAJE DE LA BATERÍA

Retire la tapa superior del probador liberando el clip (A) y jalando la tapa (B), coloque dos pilas nuevas AAA 1.5 V c.c. consultando el diagrama para asegurar la polaridad correcta.



INSTRUCTIVO


Al momento de encender el probador de voltaje, se encenderá una línea en color blanco (LED indicador de encendido).

Detección de voltaje CA

Inserte la sonda del probador en la toma de corriente o cerca del cable vivo, cuando el probador detecte la señal de voltaje de CA, el indicador de señal de voltaje de inducción se encenderá de acuerdo con la intensidad de la señal detectada, y el zumbador emitirá diferentes sonidos de alarma.

Ajuste de sensibilidad

El probador de voltaje está equipado con 3 niveles de sensibilidad. Al encender el probador (A), éste inicia en el primer nivel de detección (12 V ~ a 1 000 V ~) emitiendo un beep. Para cambiar al segundo nivel de detección (30 V ~ a 1 000 V ~) presione una vez la tecla S (B) y el detector emitirá dos beep. Para cambiar al al tercer nivel de detección (90 V ~ a 1 000 V ~), presione por segunda vez la tecla S y el detector emitirá tres beep. Presione la tecla s una vez mas para volver al primer nivel de detección.



Función de apagado automático

Si el probador no detecta tensión durante 2 minutos, este se apagará automáticamente.

Indicación de bajo voltaje de la batería

Indicación de bajo voltaje de la batería
Cuando la tensión de las pilas está por debajo de 2.5 V c.c. el LED encenderá tres veces de manera intermitente, se emitirá un beep y el detector se apagará automáticamente.
Reemplace la batería a tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

- * Nunca se utilice en circuitos con tensiones mayores a 1 000 V~
- * Rango de tensión de prueba 12 V~ - 1 000 V~

ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento:

3 V c.c. (E emplea 2 pilas AAA Carbón-Zinc de 1.5 V c.c.-e/u incluidas)

Rango de detección: 12 V~ - 1 000 V~

FUNCIÓN:

- Evaluar neutro y línea en c.a.
- Detecta el campo magnetico
- Función de iluminación
- Apagado automático en 2 minutos
- Alarma de sonido y luz.

 **TRUPER®**

Póliza de garantía

102882
PROVO-5

El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato.

⚠ ATENCIÓN Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.
Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier aparato eléctrico o estén cerca de él.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega: