



Amigable con
el ambiente

Volteck LAIT® es una marca de **TRUPER®**




VOLTECK®
LAIT

INSTRUCTIVO
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:


IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. No se instale cerca de otras fuentes luminosas para no afectar la operación de la fotocelda.

Montaje del luminario:
Fixture assembly:




Antes de comenzar determine el lugar de posición y marque los puntos sobre la superficie donde se fijaran los taquetes y los tornillos de montaje incluidos con el producto.

Before starting, determine the position location and mark the points on the surface where the anchors and mounting screws included with the product will be fixed.




Presione el brazo sobre el hombro en el cuerpo del luminario hasta que quede ajustado.

Press arm over shoulder into fixture body until snug.



Conecte cables de la línea de alimentación a los cables del luminario. Asegúrese de que la conexión este bien aislada, para evitar un cortocircuito.

Connect power line wires to fixture wires. Make sure the connection is well insulated to avoid a short circuit.



Fije el luminario a la pared con los tornillos y vuelva a conectar la corriente eléctrica.

Fix the fixture to the wall with the screws and reconnect the power.

ESPECIFICACIONES:

Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 175 mA
Potencia: 20 W
Tiempo de vida: 25 000 h
Tipo de fuente de luz: LED x 48
Flujo luminoso: 1 400 lm
IP23
Luz de día: 6 500 K
Humedad para funcionar: < 93% HR
Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de -10 °C a + 50 °C

Fotocelda:

El sensor trabaja detectando la intensidad de luz, cuando ésta es de 10 lx - 20 lx, la fotocelda cierra un circuito electrónico encendiendo la lámpara. Cuando el flujo luminoso es de 30 lx - 60 lx, la fotocelda abre el circuito electrónico y la lámpara deja de funcionar automáticamente.

Adecuado para usarse en exteriores, uso doméstico

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía 531.4 Wh/día
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera 14.4 Wh/día
En unidad de tiempo del aparato
Con base en 24 horas de uso continuo

Mantenimiento:

1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.

Maintenance:

1. Use only a soft cloth.
2. Do not use solvents or chemicals.

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



11-2022