

Especificaciones:
Corriente 100 A
Tensión 250 V~

⚠ ATENCIÓN


LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

1. Si el eslabón se funde puede ser ocasionado por un cortocircuito o una sobrecarga.
 2. Existen además otras causas que ocasionan que el eslabón se funda ó el cartucho se deteriore; evítelas observando las siguientes reglas:
- No ponga un nuevo eslabón sin resolver de antemano la falla que ocasionó su fusión.
 - Al instalar los cartuchos en el interruptor asegúrese que la palanca esté en posición de abierto.
 - No sustituya nunca los eslabones por alambres u otros materiales.
 - Utilice eslabones de la capacidad requerida en Amperes en la carga conectada.
 - Nunca coloque en el cartucho 2 eslabones con el objeto de obtener más amperaje que el indicado.
 - Utilice eslabones diseñados para soportar corrientes moderadas indefensivas. Tal como sucede en el arranque normal de motores.
 - No instale los cartuchos cerca de equipos que produzcan altas temperaturas o fuertes vibraciones.
 - Los cartuchos no deben estar a la intemperie o en ambientes extremadamente húmedos.
 - Asegúrese que exista buen contacto entre las partes metálicas de los cartuchos. Al cambiar un nuevo eslabón extraiga los residuos del anterior y si es necesario lije las partes de contacto flameadas y apriete bien los casilleros a las tuercas. Las figuras 1 y 2 muestran un mal contacto y en la figura 3 se ven los efectos en el tubo y puente por un recalentamiento indebido.

①



②



③

