

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes modelos:

Modelo	Tensión	Frecuencia	Corriente	Potencia	Tiempo de vida	Flujo luminoso	IP	Temperatura de color	Tipo de fuente de luz
REF-300L	120 V~ - 220 V~	60 Hz	79 mA - 46 mA	10 W	30 000 h	700 lm	65	6 500 K	LED
REF-301L			180 mA - 101 mA	20 W		1 700 lm			
REF-302L			245 mA - 134 mA	30 W		2 800 lm			
REF-303L			435 mA - 242 mA	50 W		3 900 lm			
REF-304L			925 mA - 462 mA	100 W		8 000 lm			
REF-305L			1 400 mA - 760 mA	150 W		12 800 lm			
REF-306L	1 850 mA - 1 000 mA	200 W	17 400 lm						

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.


¡IMPORTANTE! Antes de instalar, desconecte el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

APLICACIONES

Adecuado para usarse en exteriores, uso doméstico. El ambiente húmedo no le afecta.

INSTALACIÓN

- Hagan las perforaciones en la superficie o lugar donde se va a instalar de acuerdo a los espacios del soporte.
- Fije el reflector con tornillos (no incluidos).
- Ajuste la posición del reflector.
- Una los cables de la línea de alimentación a los cables del reflector. Asegúrese de que la conexión este bien aislada para evitar un cortocircuito.
- Instale un interruptor para el control del reflector (no incluido).
- Vuelva a conectar la corriente eléctrica.



Identifique los cables de FASE (negro), NEUTRO (blanco) y TIERRA (verde) que vienen previamente conectados al reflector. Una vez identificados, conéctelos a la línea de alimentación.

LIMPIEZA

- Utilice sólo un paño suave.
- No utilice solventes o productos químicos.

Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de -10 °C a 50 °C Este producto no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportation del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega:



This instruction and warranty applies to the following models:

Model	Tension	Frecuency	Current	Power	Life time	Luminous flow	IP	Color temperature	Type of light source
REF-300L	120 V~ - 220 V~	60 Hz	79 mA - 46 mA	10 W	30 000 h	700 lm	65	6 500 K	LED
REF-301L			180 mA - 101 mA	20 W		1 700 lm			
REF-302L			245 mA - 134 mA	30 W		2 800 lm			
REF-303L			435 mA - 242 mA	50 W		3 900 lm			
REF-304L			925 mA - 462 mA	100 W		8 000 lm			
REF-305L			1 400 mA - 760 mA	150 W		12 800 lm			
REF-306L	1 850 mA - 1 000 mA	200 W	17 400 lm						

Read the following instructions for use carefully before installing.


IMPORTANT! Before installing, turn off the power using the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is free of moisture before starting installation.

APPLICATIONS

Suitable for outdoor use, domestic use. The humid environment does not affect it.

INSTALLATION

- Make the holes on the surface or place where it will be installed according to the spaces of the holder.
- Fix the spotlight with screws (not included).
- Adjust the position of the spotlight.
- Attach the power line wires to the spotlight wires. Make sure the connection is well insulated to avoid a short circuit.
- Install a spotlight control switch (not included).
- Reconnect power.



Identify the PHASE (black), NEUTRAL (white), and GROUND (green) wires previously connected to the spotlight. Once identified, connect them to the line.

CLEANING

- Use only a soft cloth.
- Do not use solvents or chemicals.

Designed to operate correctly in a temperature range of -14 °F to 122 °F This product is not intended for use by persons (including children) with reduced or different physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless such persons are given supervision or training in the operation of the device by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not use the devices as toys.

Warranty. Duration: 3 years. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Stamp of the commercial establishment
Delivery date:

