

## Inversor de corriente 120 W tipo vaso, 2 puertos USB, TRUPER





CÓDIGO: 15725

CLAVE: INCO-120




### CARACTERÍSTICAS

- Convierte 12 V de corriente continua a 120 V de corriente alterna, se conecta directamente al tomacorriente del auto
- Ideal para alimentar computadoras portátiles, tabletas y celulares
- 2 Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fusible externo para fácil remplazo (fusible de vidrio de 12 A)
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Se adapta a la mayoría de portavasos de auto
- Ventilador interno que evita el sobrecalentamiento



1 Contacto c.a.



2 Puertos USB  
Salida máxima:  
3.1 A



Carga  
simultáneamente  
2 celulares o 1  
tableta

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

### ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	120 W
<b>Entrada</b>	12 V CC
<b>Salida</b>	120 V CA   60 Hz
<b>Consumo</b>	12 A
<b>Alto x diámetro</b>	13.6 cm x 6.7 cm

**Largo de cable** 75 cm

**Empaque individual** Caja

**Inner** 1

**Master** 12

**Pallet** 576

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 17.7 cm (7") Ancho: 8.3 cm (3 1/4")  
Largo: 10.3 cm (4") **Peso:** 0.3 kg (0.66 lb)

### Master

**Medidas:** Alto: 23.7 cm (9 1/2") Ancho: 28.5 cm (11")  
Largo: 31 cm (12") **Peso:** 4.9 kg (10.8 lb)

## INCLUYE

**1 Conector para tomacorriente del auto**