



Resistencia de repuesto para regadera eléctrica

Electric shower resistance replacement

Compatible con regaderas eléctricas Foset®


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

⚠ ATENCIÓN Esta resistencia es exclusiva para la regadera eléctrica Foset®

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación. No es necesario remover el aparato de la tubería hidráulica.


⚠ ADVERTENCIA Antes de empezar la instalación verifique que el cortacorrente del circuito eléctrico está desconectado y el flujo de agua este cerrado.

Diagrama de partes:



1. Retire el difusor de la regadera eléctrica con las manos en sentido contrario de las manecillas del reloj, use la guía del difusor para facilitar la remoción.

Nota: La base intermedia contiene agua, la cual saldrá junto con el difusor cuando la retire.




2. Jale y saque la resistencia montada observando la posición de encaje.




3. Encaje la nueva resistencia, en los tres contactos, orientándose con el cerrojo guía.

Nota: Después de esta operación, aproveche para limpiar el difusor.




4. Coloque la base intermedia y el difusor. Asegúrese que el cable a tierra este dentro de la columna de la base intermedia.



Nota: Para facilitar el montaje de la regadera eléctrica, ponga la base intermedia sobre el difusor y apriete sentido de las manecillas del reloj, guiándose por la guía del difusor.

5. Terminando el cambio de resistencia abra el flujo de agua y déjela correr por algunos segundos, enseguida encienda el circuito eléctrico.



Características eléctricas

Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 5 400 W



Importado por: **Truper, S.A. de C.V.**
Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.