

CÓDIGO: 103278 CLAVE: GEN-200

# Generador silencioso inverter 2.2kW, 80 cc, encendido manual

- Pantalla LCD multifunción (Voltaje, nivel de combustible, y sobrecarga)
- Modo ECO (ecológico) limita el consumo de combustible y reduce las emisiones de CO2
- · Arranque manual (cuerda retráctil)
- Puertos USB de carga rápida tipo A y C
- Capacidad del tanque de combustible 3.5 L
- Cubiertas en receptáculos a prueba de polvo
- · Portátil para fácil desplazamiento

## Certificaciones y garantías



### **Especificaciones**

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Potencia máxima al arranque / de operación	2,200 W / 1,900 W
Tensión / Frecuencia	2 contactos de 120 V c.a / 60 Hz, 2 Puertos USB de 5 V c.c (Tipo A / Tipo C), 1 Puerto de 12 V c.c
Corriente máxima	15.8 A
Número de fases	1
Nivel de ruido	66 dB @ 7 m
Encendido	Manual (cuerda retráctil)
Velocidad máxima (con ECO / sin ECO)	3,000 rpm / 4,500 rpm
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR A GASOLINA	
Potencia	3 HP
Cilindrada	80 cc
Tipo de motor	OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza), de 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina
Capacidad del tanque de combustible	3.5 L
Tipo de combustible	Gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Especificaciones	
Tipo de aceite	SAE 10W-30
GENERALES	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	29 cm x 45 cm x 44 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Duración del tanque a máxima potencia (100 %) / media potencia (50 %)	3.4 h = 3.5 L / 8 h = 3.5 L de combustible
Peso	17 Kg
Empaque individual	Caja

### País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Incluye

Llave inglesa 8 x 10 mm

Llave para bujías

Clavija (120 V)

Cables de alimentación de 12 V

## Imágenes complementarias





### Imágenes complementarias

