Ficha técnica



CÓDIGO: 104011 CLAVE: CARBA-100

Cargador de baterías 20 A, arrancador de 100A, 12V/24V

- Baterías de plomo ácido de ciclo profundo (estándar)
 AGM y GEL., con capacidad de 12 y 24 V
- · Diagnóstico automático del estado de la batería
- Microprocesador automático
- Sistema de optimización de carga
- Incluye protección contra sobrecarga y polaridad inversa
- Caimanes de acero con cable de 1.4 m
- Conexión directa a corriente eléctrica
- Si la batería está dañada, el cargador no suministrará corriente y el indicador de carga no se moverá

Especificaciones

Pallet 48

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Uso recomendado

Carga y mantenimiento (hasta 200 Ah)







Autos

Camionetas





Motocicletas

Podadoras

Mantenimiento (más de 250 Ah)







Capacidad de la batería en amperes hora (Ah)	Tiempo de carga en horas @ 20 A			
	12 V==	24 V==	12 V==	24 V==
110 Ah	5.5 h	5.5 h	3 h	3 h
130 Ah	6.5 h	6.5 h	3.5 h	3.5 h
200 Ah	10 h	10 h	5 h	5 h
250 Ah	12.5 h	12.5 h	6.5 h	6.5 h
300 Ah	15 h	15 h	7.5 h	7.5 h
NOTA:	Si la batería está completamente descargada		Si la batería está al 50% de carga	