

CÓDIGO: 103775 CLAVE: GEN-351

Generador inversor silencioso 3 kW, encendido electrónico

- Pantalla LCD multifunción (voltaje, nivel de combustible y sobrecarga)
- Modo ECO (ecológico) limita el consumo de combustible y reduce las emisiones de CO2
- Arranque eléctrico (batería incluida) con control remoto y manual (cuerda retráctil)
- Puertos USB de carga rápida tipo A y C
- Capacidad del tanque de combustible: 7.5 L
- Receptáculos con cubiertas a prueba de polvo
- Mango telescópico y ruedas para fácil desplazamiento

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Potencia máxima al arranque / de operación	3,000 W / 2,800 W
Tensión / Frecuencia	5 Contactos de 120 V c. a. / 60 Hz, 2 Puertos USB de 5 V c. c. (tipo A / tipo C), 1 Puerto de 12 V c. c.
Corriente máxima	24 A
Número de fases	1
Nivel de ruido	78 dB @ 7 m
Encendido	Electrónico con control remoto y manual
Velocidad máxima (con ECO / sin ECO)	3,000 rpm / 4,500 rpm
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR A GASOLINA	
Potencia	4 HP
Cilindrada	224 cc
Tipo de motor	OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza), de 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina
Capacidad del tanque de combustible	7.5 L
Tipo de combustible	Gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Especificaciones	
Tipo de aceite	SAE 10W-30
GENERALES	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	31 cm x 51 cm x 60 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Duración del tanque a máxima potencia (100%) / media potencia (50%)	3 h = 7.5 L / 6 h = 7.5 L de combustible
Peso	34 Kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave inglesa 8 x 10 mm

Llave para bujías

2 Clavijas (120 V)

Cables de alimentación de 12 V

Control remoto

Imágenes complementarias





Ficha técnica

Imágenes complementarias

